



# Guida al SetUp di un router FRITZ!BOX 7530

Versione 1.05


Questo documento è di proprietà della società Power & Telco S.r.l. (o S.p.A.).  
E' vietato il riutilizzo dei contenuti senza il consenso scritto della proprietà.  
Ogni diritto è riservato.

1. Verificate che l'apparato ONT (quello che vi è stato installato dai tecnici Open Fiber al momento dell'allacciamento) sia alimentato dalla corrente elettrica.
2. Verificate che le luci presenti sull'apparato corrispondano con la seguente figura (la spia LAN sarà accesa solo dopo che avrete collegato il router):



Se lo stato delle luci non corrispondesse a quello che vedete nella figura sopra, interrompete l'installazione e segnalatelo all'assistenza tecnica di Fibra.City (alla casella **assistenza@fibra.city**), perché significa che la connessione con gli apparati di Open Fiber non avviene nel modo corretto.

3. Togliete il router dalla confezione e collegatelo alla presa elettrica.
4. Collegate la porta LAN presente sull'apparato ONT alla porta WAN del router tramite cavo di rete, poi collegate una qualsiasi porta del router al PC tramite un altro cavo di rete.  
(Questi passaggi sono indicati anche nel volantino che troverete nella confezione)
5. Aprite il Browser utilizzato normalmente per navigare (chrome/explore/firefox/etc.), digitate nella barra degli indirizzi <http://fritz.box/> e premete invio.  
Partiranno quindi una serie di schermate per impostare l'interfaccia web.
6. Selezionate la lingua desiderata e premete "OK".



7. Selezionate il paese e premete "Avanti".

**Opzioni internazionali e della lingua**

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Drag the cursor around the area you want to capture.

Avanti >

Ora il FRITZ!Box verrà riavviato. Il riavvio durerà circa due minuti.

8. Inserite la password che trovate sull'etichetta posta sul retro del router oppure sul cartoncino "Notice" presente nella confezione alla voce "FRITZ!Box password", quindi premete su "Registrazione".
9. Nella schermata successiva premete "Ok".

Ora inizia la configurazione guidata.

10. Nella prima schermata premete "Avanti".

**Benvenuti**

Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.

Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.

Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti Annulla

11. Inserite

- **Provider Internet** = altro provider Internet
  - **Nome** = Fibra.City
- e premete "Avanti".

**Configurare l'accesso a Internet**

Per potersi connettere a Internet il FRITZ!Box necessita dei corrispondenti dati di accesso.

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet altro provider Internet

Nome Fibra.City

Indietro Avanti Annulla

12. Selezionate "Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)" e premete "Avanti".

Configurare l'accesso a Internet

Per potersi connettere a Internet il FRITZ!Box necessita dei corrispondenti dati di accesso.  
Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.

Indietro Avanti Annulla

13. Comparirà questo avviso (che indica che la porta LAN1 verrà impostata come Porta WAN) e cliccate "OK".

192.168.178.1 dice

Con l'applicazione delle impostazioni la presa "LAN 1" del FRITZ!Box diventa un'interfaccia WAN (connessione a Internet).

Attenzione:  
L'interfaccia del FRITZ!Box è raggiungibile dopo soltanto tramite Rete wireless, LAN 2, LAN 3, LAN 4.

OK Annulla

14. Scollegate il router dall'apparato ONT e seguite le istruzioni a video:

Configurare l'accesso a Internet

- Non collegate ancora il FRITZ!Box con il modem cablato.
- Assicuratevi che la porta "LAN 1" del FRITZ!Box non sia occupata. Se richiesto, collegate il computer a un'altra porta LAN del FRITZ!Box.

Indietro Avanti Annulla

15. Specificate i limiti di velocità come da immagine (1000000 sia "Downstream" che "Upstream") e premete "Avanti".

Configurare l'accesso a Internet

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream  kbit/s

Upstream  kbit/s

Indietro Avanti Annulla

16. Ricollegate il cavo ethernet al Router, come indicato nella schermata, e premete "Avanti".

### Configurare l'accesso a Internet

- Ricordate che il modem cablato ha già una connessione attiva con Internet.
- Ora collegate il modem cablato con la porta "LAN 1" del FRITZ!Box.

[Indietro](#) [Avanti](#) [Annulla](#)

17. Controllate che il riepilogo sia uguale a quello nell'immagine sottostante. Togliete la spunta alla voce "Controllare la connessione internet dopo aver salvato le impostazioni" e premete "Avanti".

### Configurare l'accesso a Internet

Riepilogo delle impostazioni per l'accesso a Internet

Connessione	Accesso a Internet a mezzo cavo
Provider Internet	altro provider Internet
Impostazioni IP	Ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP
Modalità	Router

Per salvare i dati di accesso a Internet cliccate su "Avanti".

Controllare la connessione Internet dopo aver salvato le impostazioni

[Indietro](#) [Avanti](#) [Annulla](#)

18. Nella schermata successiva "Configurazione di nuovi numeri" premete "Avanti" (senza modificare nulla).

19. Adesso potete scegliere se modificare i dati della rete Wireless o se volete mantenere quelli di base. In entrambi i casi consigliamo di segnare da qualche parte le credenziali scelte (se decidete di mantenere quelle di base, le troverete anche sotto il device).

### Modifica delle impostazioni wireless

Il vostro FRITZ!Box configura una rete wireless in cui potete integrare i vostri dispositivi wireless. Alla consegna, la rete wireless del FRITZ!Box è codificata individualmente con un alto livello di sicurezza.

**Rete wireless del FRITZ!Box**

Qui potete vedere le impostazioni wireless di questo FRITZ!Box. Potete mantenerle o modificarle. Se scegliete le impostazioni della vostra rete wireless precedente, non dovete registrare nuovamente i vostri dispositivi wireless.

**Impostazioni wireless del FRITZ!Box**

Modifica delle impostazioni wireless

Nome della rete wireless (SSID)

Chiave di rete wireless

[Mostra/stampa impostazioni wireless](#)

[Avanti](#) [Annulla](#)

20. Se volete ricevere aggiornamenti per quanto riguarda l'apparecchio, potete spuntare la relativa casella ed inserire il vostro indirizzo mail. Precisiamo che questa è un'opzione facoltativa e che potete scegliere di non compilare, premendo direttamente "Avanti".

**Restare informati: registrarsi facilmente**

Ricevere informazioni su questo FRITZ!Box per e-mail (consigliato)

Riceverete regolarmente informazioni sullo stato di questo FRITZ!Box e sulle novità e aggiornamenti software. Potete annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Il vostro indirizzo e-mail

Riceverete un'e-mail contenente maggiori informazioni e un link di conferma.

[La nostra politica sulla protezione dei dati](#)


---

Avanti Annulla

Al termine partirà una verifica della connessione che darà un errore. Premete OK (l'errore è normale in quanto la configurazione non è ancora completa e manca la VLAN).

21. Premete "Chiudere assistente".

22. Nel menù sul lato, cliccare su "Internet / Dati di accesso" e selezionate "Collegamento a modem o router esterno", come da immagine.



23. Verificate che abbia mantenuto i parametri configurati precedentemente e cioè:

#### Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

##### Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream	<input type="text" value="1000000"/>	kbit/s
Upstream	<input type="text" value="1000000"/>	kbit/s

24. Cliccate sulla scritta azzurrina sottostante: "*Cambiare impostazioni della connessione*".

25. **Impostazioni della connessione**

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream  kbit/s

Upstream  kbit/s

[Cambiare impostazioni della connessione ▼](#)

la voce " *utilizzare VLAN per l'accesso a Internet*" ed inserire il valore 835.

[Cambiare impostazioni della connessione ▲](#)

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider di Internet vi fornirà l'ID richiesto.

Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

Indirizzo MAC del FRITZ!Box

Se il vostro provider di Internet richiede un indirizzo MAC speciale, immettetelo qui

Indirizzo MAC:

26. Cliccare su "**Applica**" al termine partirà il controllo della connessione che questa volta darà esito positivo

## Connessione WIFI

Una volta seguiti i passaggi sopra elencati, la connessione WiFi risulterà configurata. Per utilizzarla dovrete fare una ricerca delle reti disponibili dal vostro dispositivo e cliccare sul nome della linea, che di base è "FRITZ!Box 7490" (se nel punto 21 avete cambiato il nome, troverete quello che avete inserito voi).

La password la potete trovare nell'etichetta posta sul retro del router oppure nel cartoncino "Notice" presente nella confezione alla voce "WLAN NetworkKey (WPA2)" (se nel punto 21 avete cambiato il nome, troverete quello che avete inserito voi).